

D8C



SmartDisplay



Ecrã multipágina



SmartLabel



Plug & Play



Porta USB

Módulo de expansão elegante para a série D8xx

O Snom D8C é um módulo de expansão projetado especificamente para todos os dispositivos da série D8xx. Dotado de amplo ecrã a cores de alta resolução, possui uma interface de utilizador muito clara. Graças à funcionalidade plug & play, uma vez

ligado através de USB, o Snom D8C amplia os telefones da série D8xx com o seu ecrã espaçoso e uma ampla gama de opções de aplicações.

Informações gerais

- Informação do produto
 - Módulo de expansão D8C | pólvora | PN 00004562
 - Sistema Operativo: Linux
- Posicionamento: ar livre, secretária
- Ligação em cadeia até 3 módulos

Dimensões e peso

- Dimensões (C x L x P, aprox.) sem base
 - 210 mm x 140 mm x 43 mm
- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.) com base (ângulo fixo 40°)
 - 155 mm x 118 mm x 170 mm
- Peso (aprox.)
 - 400 g sem base
 - 455 g com base

Ecrãs e sinais

- Ecrã
 - Ecrã TFT de cristais líquidos (LCD), true color, retroiluminado
 - Tamanho (diagonal): 6,86" (172 mm)
 - Tamanho (larg. x alt.): 60 mm x 161 mm
 - Resolução: 1 280 x 480 pixels
- 23 indicadores LED
 - Indicação de estado da tecla de função: 20 LEDs multicolor
 - Indicação de teclas de página Page: 3 LEDs verdes

Teclas de função

- Total de 23 teclas
 - 20 teclas SmartLabel (com LED multicolor)
 - Mapeamento de teclas de até 60 funções (20 teclas x 3 páginas)
 - 3 teclas de função dedicadas: Página 1/2/3

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
 - Alimentação por USB 5 V
 - Adaptador de alimentação:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfaces com fios
 - Ligação em cadeia | Alimentação por USB | [Auriculares USB](#) e [outros acessórios](#)
 - porta USB 2.0 tipo A
 - Plugue USB 2.0 tipo A
 - Adaptador de alimentação:¹ fonte de alimentação coaxial (tomada)

Interfaces de utilizador e configuração

- Plug & Play
- Completamente configurável através do telefone anfitrião
- Personalização
 - suporte a temas e ícone
 - suporte imagem de fundo personalizada

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional
 - 0 °C - +35 °C
- Temperatura não operacional
 - -10 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação)
 - 5 % - 95 %

Conteúdo do pacote

- Hardware
 - Módulo de expansão D8C
 - Base
 - Parafusos de fixação
- Documentação
 - [Guia de instalação rápida](#)

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Adaptador de alimentação¹
 - UE e Reino Unido: [Snom 10 W PSU \(PN 00004570\)](#)
 - EUA: [Snom 10 W PSU \(PN 00004571\)](#)
- Dongle USB
 - WLAN: [A210 \(PN 00004384\)](#)
 - DECT: [A230 \(PN 00004386\)](#)
- Auriculares com fios via USB
 - Monoaural: [A330M \(PN 00004597\)](#)
 - Binaural: [A330D \(PN 00004598\)](#)
- Auriculares DECT via USB (DECT)
 - [A150 \(PN 00004388\)](#)
- Telefone de escritório IP (USB)²
 - [D812 \(PN 00004690\)](#)
 - UE e Reino Unido: [D815W \(PN 00004691\)](#)
 - EUA: [D815W \(PN 00004692\)](#)
 - [D862 \(PN 00004535\)](#)
 - UE e Reino Unido: [D865 \(PN 00004536\)](#)
 - EUA: [D865 \(PN 00004546\)](#)



10 W PSU



A210



A230



A330M



A330D



A150

¹ Quando dois ou três módulos são usados com um telefone, é necessário ligar ao segundo módulo uma fonte de alimentação separada

² Requer pelo menos firmware 10.1.180.0

Visão geral da série



D812



D815W



D862



D865



D8C

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom D8C](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registradas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integridade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.